COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

ממסר אלחוטי 2 ערוצים עם שלטים

מק"ט: 14010D



לצפייה באתר לחץ כאן

תיאור

ערכת ממסר אלחוטי 2 ערוצים: מקלט עם 2 ממסרים במגע יבש (NO/C/NC) ו-2 שלטי מחזיק מפתחות עם 2 לחצנים. לחצן A מפעיל את ממסר 1 ולחצן B את ממסר 2, למשל לשחרור מנעול אלקטרומגנטי, לפתיחת שער חשמלי או מחסום, או כלחצן מצוקה במערכת אזעקה. לכל ערוץ נבחר מצב עבודה משלו: פאניקה, הפעלה/כיבוי, מוחזק (כל עוד הלחצן לחוץ) או פולס 1 שנ'. ניתן לקודד למקלט שלטים נוספים – עד 680. הוריאציה 'שלט' היא שלט נוסף עם 2 לחצנים לאותו מקלט.

מאפיינים

- 2 ערוצים בלתי תלויים, לכל ערוץ ממסר במגע יבש (NO/C/NC): לחצן A מפעיל את ערוץ 1, לחצן B את ערוץ 2
- 4 מצבי עבודה, נבחרים בנפרד לכל ערוץ במגשרים: פאניקה, הפעלה/כיבוי, מוחזק (כל עוד הלחצן לחוץ), פולס 1 שנ'
- זיכרון עד 680 שלטים; לימוד פשוט של שלטים נוספים
- מצב פאניקה: התרעה בלחיצה על לחצן השלט, בפתיחת מכסה המקלט או בניתוק ההזנה; התרעה של 3 שנ' וזיכרון האירוע האחרון 30 דקות
- טווח עד 250 מ' בשטח פתוח; מכשולים, תנאי סביבה ומקורות קרינה אלקטרומגנטית ותדרי רדיו עלולים לקצר אותו

התקנה ותכנות

- חיבור: מעבירים את הכבל דרך פתח הכניסה במקלט; הדק 1 (–) והדק 2 (+) להזנה; הדקים 3 עד 5 לממסר 1 והדקים 6 עד 8 לממסר 2; הדקי NO ו-NC מתחלפים בין מצב פאניקה לשאר המצבים (ראו שרטוט)
- מתקינים את המקלט לפחות 1.5 מ' מעל הקרקע, רחוק ככל האפשר ממקורות קרינה אלקטרומגנטית ותדרי רדיו
- במצב פאניקה המקלט אינו פועל כשהמכסה מוסר
- לימוד שלט: מוציאים את מגשר LRN (ה-LED כבה), לוחצים על לחצן כלשהו בשלט (ה-LED מהבהב פעם אחת) ומחזירים את LRN; חוזרים על כך לכל שלט נוסף
- מחיקת הזיכרון (כל השלטים): מנתקים הזנה, מוציאים את LRN ומחברים הזנה; ה-LED מהבהב 5 שנ' וכבה – כל הקודים נמחקו; מחזירים את LRN ומלמדים מחדש את השלטים

מפרט טכני	ACS102	ACS102-REMOTE
וריאציה	מקלט + 2 שלטים	שלט
תכולה	מקלט 2 ערוצים + 2 שלטים עם קרבינר מחזיק מפתחות	שלט 2 לחצנים עם קרבינר מחזיק מפתחות
מתח הזנה	▪ מקלט: 12-16V DC ▪ שלטים: סוללה	סוללה
צריכת זרם	46mA @ 12V DC	—

COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004


מפרט טכני	ACS102	ACS102-REMOTE
מגעי יציאה	ממסר 1: הדקים 3 עד 5 ממסר 2: הדקים 6 עד 8 פאניקה: NC, C, NO שאר המצבים: NO, C, NC	—
עומס מרבי על המגעים	1A @ 30V DC 0.3A @ 60V DC 0.5A @ 125V AC	—
מצבי עבודה (מגשרי TGL ו-SEC לכל ערוץ)	TGL מחובר, SEC מחובר: פאניקה TGL מנותק, SEC מחובר: הפעלה/כיבוי בכל לחיצה TGL מחובר, SEC מנותק: מוחזק – כל עוד הלחצן לחוץ TGL מנותק, SEC מנותק: פולס 1 שנ'	—
זיכרון	עד 680 שלטים	—
תדר	433.92MHz	
טווח	עד 250 מ' בשטח פתוח	
הספק שידור	עד 10mW	
אנטנה	אנטנת חוט	—
טמפר	מפסק טמפר לפתיחת מכסה (ללא יציאה חיצונית)	—
לחצני השלט	A (הקרוב לנורית החיווי): ערוץ 1 B (הקרוב לתליה): ערוץ 2	
צבע	מקלט לבן, שלטים אפורים כהים	אפור כהה, לחצנים אפורים בהירים
מידות	מקלט: 20 x 40 x 85 מ"מ	—
משקל	127 גרם	—
טמפרטורת עבודה	-20°C ~ +50°C	
טמפרטורת אחסון	-40°C ~ +80°C	

'—' בטבלה: הנתון אינו רלוונטי לווריאציה 'שלט' – שלט בלבד, ללא מקלט; היצרן אינו מפרסם מידות ומשקל נפרדים לשלט.

חיבור ההדקים


CONNECTING THE RECEIVER IN THE FOLLOWING MODES:

«SWITCHING MODE» (ON/OFF)
«HOLD MODE» (CONTINUOUS)
«PULSE MODE»



CONNECTING THE RECEIVER IN

«PANIC BUTTON MODE»



שרטוט ההדקים מתוך הוראות היצרן: הדק 1 (–) והדק 2 (+) להזנת 12V; הדקים 3 עד 5 – ממסר 1, הדקים 6 עד 8 – ממסר 2. משמאל: מצב פאניקה (NC, C, NO). מימין: הפעלה/כיבוי, מוחזק ופולס, שבהם NO ו-NC מתחלפים (NO, C, NC).