

מגבר מיקסר 100-500W עם 4 אזורים

מק"ט: 31000D

תיאור

מגבר כריזה מיקסר לארבעה אזורים, עם שלוש כניסות מיקרופון ושתי כניסות קו (AUX), למערכות כריזה ומוזיקת רקע בבתי עסק, במוסדות ובמבנים ציבוריים ולעבודה לצד מערכות גילוי אש. לכל כניסה בקרת עוצמה נפרדת בפאנל הקדמי, לצד בקרות גוון נפרדות לבאס ולטרבל, ולמיקרופון MIC1 עדיפות – הוא משתיק את שאר המקורות בזמן ההכרזה. ההגברה יוצאת בפס מהדקי בורג אחד ובו קו מתח קבוע 100V, יציאת עכבה נמוכה $4-16\Omega$ וארבע יציאות אזור (Z1-Z4), כשלכל אזור בקרת עוצמה משלו בפאנל הקדמי. המגבר כולל גנן מדיה מובנה ל-USB ולכרטיס SD, מקלט Bluetooth ורדיו FM עם מהדק אנטנה, מקלט אינפרה-אדום בפאנל הקדמי, יציאת קו להקלטה, ומאוורר בבקרת טמפרטורה עם הגנות מפני חום יתר, עומס יתר, קצר ומתח DC. הסדרה מוצעת בחמישה הספקים – 100W, 180W, 250W, 350W ו-500W – בשלדה להתקנה בארון תקשורת 19 אינץ', עם אוזן התקנה בכל אחד מקצות הפאנל הקדמי.

מאפיינים

- 3 כניסות מיקרופון ו-2 כניסות קו (AUX)
- עדיפות למיקרופון MIC1 עם השתקת שאר המקורות
- 4 אזורי רמקולים, בקרת עוצמה נפרדת לכל אזור
- בקרות גוון נפרדות לבאס ולטרבל
- גנן מדיה מובנה ל-USB ולכרטיס SD
- מקלט Bluetooth ורדיו FM מובנים
- מקלט אינפרה-אדום (IR) בפאנל הקדמי
- יציאת קו להקלטה
- מאוורר בבקרת טמפרטורה אוטומטית
- הגנות מפני חום יתר, עומס יתר, קצר ומתח DC
- חיווי POWER, PROTECT, SIGNAL ו-CLIP
- התקנה בארון תקשורת 19 אינץ', עם אוזן התקנה בכל אחד מקצות הפאנל

פאנל קדמי

- | | |
|--|---|
| מפסק הפעלה ראשי (ON/OFF) | בקרת עוצמה לאזורים Z1-Z4 |
| כניסת MIC1 | בקרת עוצמה MIC1 (השתקה) |
| בקרת עוצמה MIC2 | בקרת עוצמה MIC3 |
| בקרת עוצמה AUX1 | בקרת עוצמה AUX2/MP3 |
| בקרת טרבל (TREBLE) | בקרת באס (BASS) |
| תצוגה וחיווי USB/SD/FM/Bluetooth | נורית POWER |
| נורית PROTECT | נורית SIGNAL |
| נורית CLIP | השהיה/נגינה וחיפוש MF |
| רצועה הבאה / הגברת עוצמה (לחיצה 3 שניות) | רצועה קודמת / הנמכת עוצמה (לחיצה 3 שניות) |
| בחירת מקור USB/MF/Bluetooth (MODE) | חלון מקלט IR |



לצפייה באתר לחץ כאן

פאנל אחורי

- כניסת AUX1 (RCA)

כניסת AUX2 (RCA)

יציאת קו (RCA) LINE OUT

כניסת MIC3

מהדק משותף COM

יציאת קו 100V

פתחי אוורור ומאוורר
- כניסת NAT

מהדק אנטנת FM, מסומן NAT

יציאת עכבה נמוכה 4-16Ω

יציאות אזורים Z1-Z4

כניסת מתח AC 220-240V בשקע IEC

מפרט טכני	16521	16522	16523	16524	16525
דגם	16521	16522	16523	16524	16525
הספק יציאה	100W	180W	250W	350W	500W
צריכת הספק	110W	200W	270W	380W	500W
יציאות רמקול	COM / 4-16Ω / 100V				
אזורי רמקולים	4 (Z1-Z4)				
תגובת תדר	80Hz-18KHz				
בקרת גוון	BASS ≤ ±12dB, TREBLE ≤ ±12dB				
כניסת מיקרופון	-45dB ≥10Kohm MAX-30dB				
כניסת קו	-10dB ≥10Kohms MAX+80dBu				
יחס אות לרעש	85dB				
עיוות הרמוני כולל	≤0.5% (AT 1KHz)				
אספקת מתח	AC 220V-240V 50-60Hz				
מידות	48.3 x 26 x 6.3 cm				
משקל	3.8kg	5.8kg	6.5kg	7kg	7.5kg
התקנה	19 inch rack				

יחידה בגובה 1U להתקנה בארון תקשורת.

חיבורי הפאנל האחורי



הפאנל האחורי של היחידה כפי שהיא נמכרת, חתוך מתצלום של כומפניקס. מהדקי החיבור, משמאל לימין: NAT, COM, 4-16Ω, 100V, Z1, Z2, Z3, Z4. מהדק NAT הוא כניסת אנטנת ה-FM.