

מגבר הספק סטריאו 2x250/500W

מק"ט: 31000H

תיאור

מגבר הספק מקצועי דו-ערוצי במארז מסד 19 אינץ' בגובה 88 מ"מ, בשני דגמים הנבדלים זה מזה בהספק היציאה בלבד: PMA-500 מספק 250W לערוץ ו-PMA-1000 מספק 500W לערוץ, שניהם לעומס 4 אוהם. לכל ערוץ כניסת קו מאוזנת ב-XLR וכניסה בלתי מאוזנת בשקע פון, לצד יציאת LINK ב-XLR להזנת מגבר נוסף מאותו אות. בורר STEREO / MONO BRIDGE בלוח האחורי מגשר את שני הערוצים לערוץ מונו יחיד בהספק כפול, עם יציאת רמקול ייעודית למצב זה. יציאות הרמקולים מוצעות הן בבורגי חיבור והן בשקעי רמקול נעולים. המארז כולל ידיות נשיאה, מפסק הגנה מתאפס וקירור בשני מאווררים.

חיבורים ובקרה

- שני ערוצי הגברה עצמאיים, לכל אחד ווסת עוצמה בלוח הקדמי
- כניסת קו לכל ערוץ: XLR מאוזן ושקע פון בלתי מאוזן
- יציאת LINK ב-XLR לכל ערוץ, להזנת מגבר נוסף מאותו מקור
- בורר STEREO / MONO BRIDGE, ולצדו יציאת רמקול BRIDGE ייעודית
- יציאות רמקולים בבורגי חיבור ובשקעי רמקול נעולים, ובנוסף שקע BRIDGE ייעודי
- נוריות חיווי לכל ערוץ: POWER, SIGNAL, PEAK, ו-PROTECT, ונורית BRIDGE משותפת
- מפסק הגנה מתאפס (RESET) בלוח האחורי
- שני מאווררי קירור, אחד בכל קצה של הלוח האחורי
- התקנה בארון תקשורת 19 אינץ', עם ידיות נשיאה בלוח הקדמי



לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	PMA-500	PMA-1000
דגם	PMA-500	PMA-1000
הספק יציאה	250W x 2 @4Ω, 1%THD 130W x 2 @8Ω 500W@4Ω (Bridge) 260W@8Ω (Bridge)	500W x 2 @4Ω, 1%THD 260W x 2 @8Ω 1000W@4Ω (Bridge) 550W@8Ω (Bridge)
אספקת מתח	AC 230V 50Hz	
עיוות הרמוני כולל	≤ 0.05 % @ 20Hz~20KHz	
רגישות	1V (full power)	
תגובת תדר	20Hz ~20KHz	
יחס אות לרעש	< 100 dB	

מפרט טכני		PMA-1000	PMA-500
עכבת כניסה		10KΩ (Unbalanced) 1/4" Phone jack 20KΩ (Balanced) XLR	
יציאת רמקולים		Binding Type or Speaker Jack	
צריכת מתח AC		3000W	1500W
חיווי		Signal, Protection, Clip, Power	
מידות		88(H) x 483(W) x 330(D) mm	
משקל		16 KGS	12 KGS
התקנה		19" Rack	