

## מגבר מיקסר 240W

מק"ט: PA-240A

### תיאור

מגבר כריזה מיקסר בהספק 240W RMS, למערכות הכרזה ומוזיקת רקע במבנים ציבוריים, בבתי עסק ובמוסדות. חמישה ערוצי כניסה בג'ק ¼ אינץ' לא מאוזן: שני ערוצים ייעודיים למיקרופון (MIC 1 ו-MIC 2), ערוץ 3 הנבחר במתג בפאנל האחורי בין PHONO ל-MIC, ערוץ 4 הנבחר במתג בין 1 AUX ל-MIC, וערוץ 5 הנושא את 2 AUX. כניסת 3 AUX נוספת כוללת ווסת עוצמה ייעודי בפאנל האחורי, לצד יציאות הקו TAPE OUT ו-AUX OUT ברמת 1V לשרשור מגבר נוסף. כניסת 1 MIC מקבלת עדיפות ומשתיקה את שאר הערוצים, ואילו ערוץ 2 MIC אינו מושתק. ההגברה יוצאת בקו 100V ובקו 70V, וכן ביציאת 8Ω. ההזנה היא AC 115/230V 50/60Hz הנבחרת במתג בפאנל האחורי, או לחלופין הזנת 24V DC. המארז מתאים להתקנה שולחנית או בארון תקשורת 19 אינץ'.

### מאפיינים

- חמישה ערוצי כניסה בג'ק ¼ אינץ' לא מאוזן
- ערוץ 3 נבחר במתג בין PHONO ל-MIC 3
- ערוץ 4 נבחר במתג בין 1 AUX ל-MIC 4
- כניסת 3 AUX נוספת עם ווסת עוצמה ייעודי בפאנל האחורי
- יציאות קו TAPE OUT ו-AUX OUT ברמת 1V לשרשור מגבר נוסף
- עדיפות השתקה לכניסת 1 MIC; ערוץ 2 MIC אינו מושתק
- בקורות גוון נפרדות לבאס ולטרבל, בטווח של ±10dB
- מד רמת יציאה בפאנל הקדמי, בשבעה מקטעי LED
- יציאות רמקולים בקו 100V ובקו 70V, וכן ביציאת 8Ω
- הזנה כפולה: AC 115/230V 50/60Hz הנבחר במתג, או 24V DC
- התקנה שולחנית או בארון תקשורת 19 אינץ'
- טעינת מצברים מובנית



לצפייה באתר לחץ כאן

### מגבר מיקסר 240W

### מפרט טכני

PA-240A

דגם

240W RMS

הספק יציאה

AC 115/230V 50/60Hz, DC 24V

אספקת מתח

≤ 1 % @ 1 KHz

עיוות הרמוני כולל

- 1/4" Phone Jack (Unbalanced)
- Channel 1~3(MIC 1~3) 1mV@600Ω
- Phono 2mV@50KΩ
- Channel 4(MIC 4) 1mV@600Ω
- Aux 1 100mV@220KΩ
- Channel 5 (AUX 2), Aux 3 100mV@10KΩ
- Tape out, Aux out 1V

רגישות

| מפרט טכני    | מגבר מיקסר 240W                    |
|--------------|------------------------------------|
| תגובת תדר    | 50Hz ~15KHz ± 3dB                  |
| יציאה        | 100 V, 70 V, 8Ω                    |
| יחס אות לרעש | 86 dB                              |
| עדיפות השתקה | MIC 1 ; MIC 2 is not affected      |
| בקרת גוון    | Bass 100Hz±10dB; Treble 10KHz±10dB |
| צריכת מתח AC | 640W @ Rated Power                 |
| צריכת מתח DC | 16A @ Rated Power                  |
| נתיך         | T8A 250V                           |
| חיווי        | Output Level                       |
| מידות        | 88(H) x 425(W) x 305(D) mm         |
| משקל         | 10.5 KGS                           |
| התקנה        | Free Standing or 19"Rack           |

## חיבורי הפאנל האחורי



המקרא שלהלן מונה את החיבורים לפי סדרם בפאנל, משמאל לימין.

## מקרא הפאנל האחורי

כניסת AUX 3 עם ווסת עוצמה ייעודי  
כניסת CHANNEL 5 (AUX 2)  
כניסת CHANNEL 4, עם מתג בחירה MIC 4 / AUX 1  
כניסת CHANNEL 3, עם מתג בחירה MIC 3 / PHONO  
כניסת CHANNEL 2 (MIC 2)  
כניסת CHANNEL 1 (MIC 1)

בורר מתח רשת (VOLTAGE SELECT), בין 115V ל-230V  
שקע מתח רשת AC 115/230V 50/60Hz, ולצידו בית נתיך — FUSE 250V T8A  
בורג הארקה למארז  
מהדקי הזנת 24V DC  
מהדקי יציאת רמקולים: COM, 8Ω, 70V, 100V  
יציאת קו AUX OUT  
יציאת קו TAPE OUT