

דלת מוטרדת + נצנץ + מפתח

מק"ט: 13514

תיאור

יחידת התרעה לדלת מוטרדת: סירנה, נצנץ עם כיפה אדומה ומתג מפתח במארז אחד. היחידה מוזנת ב-12V DC ומתחברת למפסק מגנטי שסגור כשהדלת סגורה. זמן ההשהיה וזמן הסירנה נבחרים במתגי DIP, והביטול וההפעלה נעשים במפתח.

מאפיינים

- סירנה ונצנץ עם כיפה אדומה במארז אחד
- מתג מפתח לביטול ולהפעלה, עם 2 מפתחות
- כניסה למפסק מגנטי שסגור כשהדלת סגורה
- זמן השהיה וזמן סירנה לבחירה במתגי DIP
- מפסק טמפר אבטחה וחיבור לסוללת גיבוי מובנית



לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	דלת מוטרדת + נצנץ + מפתח
דגם	13514
סוג המוצר	יחידת התרעה לדלת מוטרדת עם סירנה, נצנץ ומתג מפתח
מתח הזנה	12V DC (סימון המסופים בלוח: DC13.5V)
כניסת הפעלה	מפסק מגנטי שסגור כשהדלת סגורה, בין שני מסופי TRG
מתגי DIP	4 מתגים, ולצד כל מתג אות מודפסת בלוח: מתג 1 = D, מתג 2 = C, מתג 3 = B, מתג 4 = A - מתגים 3 ו-4: זמן השהיה (אותיות B ו-A) - מתגים 1 ו-2: זמן סירנה (אותיות D ו-C)
זמן השהיה	0 שניות (A=0, B=0) 10 שניות (A=0, B=1) 30 שניות (A=1, B=0) 60 שניות (A=1, B=1)
זמן סירנה	15 דקות (C=0, D=0) 3 דקות (C=0, D=1) - דקה אחת (C=1, D=0) - רציף (C=1, D=1)
מתג מפתח	ביטול והפעלה, בצד המארז, מחובר למחבר LOCK בלוח
מפתחות	2 מפתחות
טמפר	מפסק טמפר אבטחה, מחובר למחבר TAMPER בלוח
סוללת גיבוי	מובנית, מחוברת למחבר BATT בלוח (סימון 7.2V)

מפרט טכני	דלת מוטרדת + נצנץ + מפתח
מגשר Reset	שני מצבים: KEY או AUTO
מסופי בורג	- הזנה: 2 מסופים, פלוס ומינוס - מפסק מגנטי: 2 מסופים בסימון TRG - יציאה: 2 מסופים בסימון OutPut
מארז	פלסטיק לבן, כיפת נצנץ אדומה
התקנה	התקנה גלויה, חורי קיבוע בגב המארז

תרשים חיבורים

