

יחידת ממסרים למיקרופון 10 אזורים

מק"ט: 15448

תיאור

ה-15448 הוא בורר כריזה (Paging Selector) בעל 10 אזורים ברמת ביצועים גבוהה, הפועל יחד עם מתג לוח חירום (Emergency Panel) ועם מיקרופון אזורי 15449 לצורך התרעת חירום וכריזה לפי אזורי. ניתן לממש את היישום באמצעות מגבר המחובר לכניסת EMC, לכניסת MIC ולכריזה מרחוק, המפעילים את בורר הרמקולים ואת לוח החירום. בין המאפיינים: כריזה ל-10 אזורי וכניסת EMC (בעדיפות), שתי כניסות מיקרופון ושתי כניסות LINE, פונקציית השתקה (Mute), עדיפות EMC, כריזה מרחוק ופעמון (Chime) מובנה.

מאפיינים

- כולל 10 קבוצות אזורי הספק מובנות, ניתן להרחבה עד 300 אזורי.
- פונקציית זיכרון בעת ניתוק חשמל - מאפשרת שחזור המצב לאחר חזרת החשמל.
- ממשק כניסה ל-10 קבוצות מגברי רקע מוזיקלי + 10 קבוצות מגברי אזעקה, לחיבור כל מספר מגברים (10-1 יחידות).
- ההספק המרבי הניתן לבקרה בכל קבוצה הוא 500W, וההספק הכולל הניתן לבקרה הוא 5000W.
- נוריות מצב אזורי דו-צבעיות, מציגות במדויק מצב מוזיקה, כריזה או אזעקה.
- פונקציית בקרת נגן מוזיקה לאזורי, לשידור מוזיקה לכל אזור.
- כריזה מקומית ומרחוק (עד 1 ק"מ) לחלוקת אזורי נוחה וגמישה.
- ממשק הפעלת אזעקה מובנה והתרעת קומה שכנה, למימוש פונקציית אזעקה חכמות לכלל האזורי, לאזור בודד, לקומה שכנה וכדומה.
- מגבר מקדים (pre-amplifier) מובנה עם שתי פונקציית עדיפות, שתי כניסות מיקרופון ושתי כניסות LINE.
- פעמון (Chime) מובנה עם 4 צלילים.



לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	יחידת ממסרים למיקרופון 10 אזורי
דגם	15448
כניסה	- MIC 1,2: 600 Ohms, 1.8mV, unbalanced - LINE 1,2: 10K Ohms, 200mV, unbalanced
יציאה	80dB
תגובות תדר	MIC: 100Hz~15KHz; LINE: 20Hz~18KHz
יחס אות/רעש	MIC input: 80dB; Line input: 90dB
בקורות	MIC 1,2 gain controls, 10 channel selectors, chime button, power switch
חיוויים	Power LED, 10 paging channel LEDs
הגנה	AC fuse, 1A
דרישות מתח	~220V 50Hz
צריכת חשמל	40W

יחידת ממסרים 10 אזורים - מדריך חיבורים

יחידת ממסרים 10 אזורים

מק"ט 15448 ומק"ט 15449

