

ממיר USB לרשת (RJ45) — 10/100 / GIGA

מק"ט: 72500A

תיאור

ממיר רשת מוזן מ-USB, המוסיף למחשב יציאת רשת RJ45 חוטית דרך USB — שימושי להחלפת כרטיס רשת פנימי תקול, או להוספת יציאת רשת למחשב נייד או MacBook ללא יציאת RJ45 מובנית. נמכר בשני דגמים: 18073 — Fast Ethernet (10/100Mbps), ו-18073G — Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbps) המתחבר דרך USB 3.0.

מאפיינים

- מוזן מחיבור ה-USB עצמו — אינו דורש ספק כוח חיצוני
- תומך בחיבור/ניתוק בזמן פעולה (Hot-Swap) והתקנה אוטומטית (Plug and Play)
- 18073G: תואם ל-Windows 10/Vista/7/8, macOS ו-Linux בגרסת ליבה 2.6 ומעלה
- 18073G: תקשורת Gigabit דרך USB 3.0, עד 5Gbps
- 18073G: תומך במצבי עבודה Full ו-Half Duplex
- 18073G: תומך במצב המתנה (Suspend) והתעוררות מרחוק (Remote Wake-up) דרך Magic Packet, Link-up או פין חיצוני
- 18073G: תואם לאחור לחיבורי USB 2.0 ו-USB 1.1
- 18073: מגיע עם תקליטור התקנה לדרייבר



לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	18073	18073G
דגם	18073	18073G
יציאת רשת (RJ45)	10/100Mbps (Fast Ethernet)	10/100/1000Mbps (Gigabit Ethernet)
חיבור USB	USB 2.0, Type-A	USB 3.0 (SuperSpeed), Type-A
שבב ותקנים	—	- Integrated USB 3.0 PHY; USB 3.0/2.0/1.1-compliant controller - IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) - IEEE 802.3az (Energy-Efficient Ethernet)
ניהול צריכת חשמל USB	—	U0, U1, U2, U3 power-saving states supported
כבל	—	USB 3.0 cable, 28/24AWG, black PVC jacket, 15cm
תקינה	—	CE, RoHS

מפרט טכני	18073	18073G
דרישות מערכת	—	- USB port; Pentium III 800MHz or faster (or equivalent) 256MB RAM or more - Windows ME/2000/XP/Vista/7/8 - Linux kernel 2.4 or higher - macOS 10.3 or higher
דרייבר	Supplied on installation disc; compatible with Windows 10/7	—

מקף (—) בעמודת דגם מסוים מציין שהערך אינו מפורט בנפרד עבור אותו דגם — ולא שהפריט אינו מוסמך או חסר במאפיין.