

מגבר מיקסר 80/120W

מק"ט: 31000C

תיאור

מגבר כריזה מיקסר למערכות הכרזה ומוזיקת רקע במבנים ציבוריים, בבתי עסק ובמוסדות. כניסות המיקרופון MIC 1~3 בג'ק ¼ אינץ' לא מאוזן ברמה $1.5\text{mV}@600\Omega$, וכניסות הקו CD, TUNER, AUX ושקע RCA לא מאוזן ברמה $200\text{mV}@10\text{K}\Omega$, לצד יציאת הקלטה RECORD OUT. לערוץ MIC 1 עדיפות קול, והוא משתיק אוטומטית את שאר הערוצים בזמן הכרזה. ההגברה יוצאת בקווי 100V ו-70V וכן ביציאות רמקול 8Ω ו-4Ω. אספקת המתח היא AC 230V 50Hz או DC 24V. בפאנל הקדמי בקרת גוון לבאס ולטרבל, ווסת עוצמה כללי MASTER ומד רמת יציאה. הסדרה מוצעת בשני הספקים: 80W RMS בדגם PA-80 ו-120W RMS בדגם PA-120; שני הדגמים חולקים מארז זהה, בהתקנה שולחנית.

מאפיינים

- כניסות MIC 1~3 בג'ק ¼ אינץ' | כניסות CD, TUNER, AUX ושקע RCA לא מאוזן
- יציאת הקלטה RECORD OUT | השתקה בעדיפות MIC 1
- בקרת גוון לבאס ולטרבל | ווסת עוצמה כללי MASTER
- מד רמת יציאה | יציאה ל-100V ול-70V
- יציאה ל-8Ω ול-4Ω | אספקת מתח AC 230V 50Hz או DC 24V
- התקנה שולחנית | טעינת מצברים מובנית

לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	PA-80	PA-120
דגם	PA-80	PA-120
הספק יציאה	80W RMS	120W RMS
אספקת מתח	AC 230V 50Hz, DC 24V	
עיוות הרמוני כולל	$\leq 1\% @ 1\text{KHz}$	
רגישות	1/4" Phone Jack (Unbalanced) - MIC 1~3, $1.5\text{mV}@600\Omega$ - RCA Jack (Unbalanced) - CD, TUNER, AUX, $200\text{mV}@10\text{K}\Omega$	
תגובת תדר	50Hz ~ 15KHz $\pm 3\text{dB}$	
יציאה	100V, 70V, 8Ω, 4Ω	
יחס אות לרעש	80 dB	

מפרט טכני		PA-120	PA-80
עדיפות השתקה		MIC 1	
בקרת גוון		Bass 100Hz ± 10dB; Treble 10KHz ± 10dB	
צריכת מתח AC		320W @ Rated Power	160W @ Rated Power
צריכת מתח DC		10A @ Rated Power	5A @ Rated Power
נתיך		T2.5A 250V	T1.25A 250V
חיווי		Output Level	
מידות		88(H) x 425(W) x 275(D) mm	
משקל		10 KGS	8 KGS
התקנה		Free Standing	