

מפצל חשמל 6/12 מותאם לארון תקשורת

מק"ט: 82030A

תיאור

פס שקעים חשמל לארון תקשורת עם 6 או 12 שקעים ישראליים, מפסק חצי אוטומטי (מא"ז) 16A, נורית חיווי וכבל הזנה קבוע עם תקע ישראלי.

מאפיינים

שני דגמים: 6 שקעים או 12 שקעים

מפסק חצי אוטומטי (מא"ז) 16A מובנה, מתחת למכסה שקוף

נורית חיווי

כבל הזנה קבוע עם תקע ישראלי זוויתי

נתונים נוספים – דגם 6 שקעים (10054)

טמפרטורת עבודה: עד 70°C

כל יחידה נבדקת בייצור: רציפות, קוטביות, בידוד והארקה

תעודת בדיקה של מכון התקנים הישראלי, לפי נתוני היצרן

2 נקודות הארקה מסומנות בגב הפס



לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	10054	18234
מספר שקעים	6 שקעים	12 שקעים
סוג השקעים	שקע ישראלי עם הארקה, 16A 250V	
מתח נקוב	250V AC, 50Hz	
עומס מרבי	עד 3500W, 16A	16A
הגנה	מפסק חצי אוטומטי (מא"ז) חד-קוטבי, 16A אופיין C, כושר ניתוק 6000A, עם מכסה שקוף	
נורית חיווי	אדומה	ירוקה
כבל הזנה קבוע	1.8 מטר, 3x1.5 מ"מ ר (H05VV-F) 5 מטר	
תקע	תקע ישראלי זוויתי עם הארקה	
חומר הגוף	אלומיניום, שקעים מפוליקרבונט (PC)	
התקנה	ארון תקשורת 19 אינץ', גובה 1U, עם 2 תושבות הרכבה לקיבוע בזוויות שונות	
מידות	44 × 42 × 52 מ"מ (אורך × גובה × עומק) אורך כולל כ-715 מ"מ, כולל אוזני ההרכבה כ-690 מ"מ בין מרכזי חריצי ההרכבה	

שרטוט מידות - דגם 6 שקעים 10054 (מ"מ)

