

מגבר מיקסר 40W

מק"ט: PA-40

תיאור

מגבר כריזה מיקסר בהספק 40W RMS, בהתקנה שולחנית. שלושה ערוצי כניסה בשקעי פון 1/4" לא מאוזנים בפאנל הקדמי: שניים למיקרופון (MIC 1, MIC 2) ברגישות 4mV @ 600Ω ואחד AUX ברגישות 100mV @ 10KΩ, ולכל ערוץ בקרת עוצמה סיבובית משלו בסולם 0 עד 10, לצד לחצן POWER ונורית חיווי. ההגברה יוצאת במהדק בורג בפאנל האחורי, במגעים המסומנים 100V, 8Ω ו-COM. ההזנה היא AC 230V 50Hz דרך שקע IEC, או 12V DC בשני המגעים האחרונים של אותו מהדק, עם נתיך DC מוחלף מבחוץ בדירוג F3A 250V ומהדק הארקה לצדו.

מאפיינים

- שלושה ערוצי כניסה: MIC 1, MIC 2, AUX-ו
- כניסות בשקע פון 1/4" לא מאוזן בפאנל הקדמי
- הזנה כפולה: AC 230V 50Hz או 12V DC
- מפסק הפעלה ונורית חיווי בפאנל הקדמי
- בקרת עוצמה נפרדת לכל ערוץ, בסולם 0 עד 10
- יציאה במהדקי בורג: 100V ו-8Ω
- נתיך DC מוחלף מבחוץ, F3A 250V
- מהדק הארקה בפאנל האחורי



לצפייה באתר לחץ כאן

מגבר מיקסר 40W

מפרט טכני

דגם	PA-40
הספק יציאה	40W RMS
אספקת מתח	AC 230V 50Hz, DC 12V
עיוות הרמוני כולל	< 1% @ 1KHz
רגישות	1/4" Phone Jack (Unbalanced) - MIC 1, 2 4 mV @ 600Ω - AUX 100mV @ 10KΩ
יציאה	100V, 8Ω
יחס אות לרעש	80 dB
תגובת תדר	50Hz ~ 15KHz ± 3dB
צריכת מתח AC	40W @ Rated Power
צריכת מתח DC	3A @ Rated Power
נתיך DC	F3A 250V
מידות	70(H) x 240(W) x 187(D) mm
משקל	3 KGS
התקנה	Free Standing