COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

הוראות הפעלה IRL-2

למגבר דיגיטאלי עם קופסת חיבורים
מיוחד לכיתות לימוד, מפסק הפעלה וכיבוי של מקרן,
2 כניסות HDMI כולל מחלץ אודיו UMT CU78H



<u>תכנות:</u>

1. חבר את הקופסא לחשמל.
2. לחץ על כפתור למידת פקודה (1 בתמונה) למשך 4 שניות ברציפות עד שנורת הלד תתחיל להבהב. המכשיר נכנס למצב למידה, כעת ניתן ללמד את הפקודה הראשונה.
3. כוון את השלט הרחוק לעינית הקליטה שעל הקופסא (2 בתמונה) ולחץ על הכפתור שאותו תרצה ללמד בשלט הרחוק.
4. הלד שעל הקופסא יהבהב במהירות- הפקודה הראשונה נלמדה.
5. לחיצה נוספת על כפתור הלמידה, המנורה תהבהב באיטיות וכעת ניתן ללמד את הפקודה השניה. נורת הלד תהבהב במהירות- הפקודה השניה נלמדה.
6. לאחר שהפקודה נלמדה יש ללחוץ פעם נוספת על כפתור הלמידה - נורת הלד תדלק קבוע.
7. לסיום יש לכבות את המכשיר ולהפעילו מחדש.
8. על המוצר עליו נרצה לשלוט IR- כעת ניתן לחבר את משדר ה

תפעול:

*להפעלת הפקודה הראשונה - לחץ לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה.
*להפעלת הפקודה השניה - לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה.