מאוורר לארון תקשורת "19

מק"ט: 10096

תיאור

מאוורר צירי AC לארון תקשורת "19, הפועל במתח AC 220~240V. מסופק כערכה: מאוורר, רשת מגן ממתכת, 4 ברגים ו-4 אומים וכבל מתח עם תקע ישראלי. מגיע לא מורכב.



לצפייה באתר לחץ כאן

מאפיינים

- מתח הפעלה AC 220~240V, תדר 50~60Hz, זרם 0.15A
- מנוע מוגן עכבה (Impedance Protected)
- מידות נומינליות 38 × 120 × 120 מ״מ, 5 להבים, צבע שחור
- חצים מוטבעים על המסגרת מסמנים את כיוון זרימת האוויר ואת כיוון הסיבוב
- מגיע לא מורכב

תכולת הערכה

- מאוורר עם 2 חוטי חיבור בקצוות חשופים
- רשת מגן ממתכת עם 4 עיני הרכבה
- 4 ברגים ארוכים ו-4 אומים
- כבל מתח עם תקע ישראלי עם הארקה (3 פינים); בקצה השני שקע IEC C13

מפרט טכני	מאוורר לארון תקשורת "19
דגם	10096
סוג	מאוורר צירי AC
התאמה	ארון תקשורת "19
מתח הפעלה	AC 220~240V
תדר	50~60Hz
זרם	0.15A
הגנת מנוע	מוגן עכבה (Impedance Protected)
מידות המאוורר (נומינלי)	38 × 120 × 120 מ״מ
מרחק בין מרכזי חורי ההרכבה	105 מ״מ
מספר להבים	5
צבע	שחור
חיבור חשמלי	2 חוטי חיבור בקצוות חשופים
כבל מתח	תקע ישראלי עם הארקה (3 פינים); בקצה השני שקע IEC C13, 10A 250V
תקינה	CE
אספקה	מגיע לא מורכב