COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

לוחץ BNC לכבל RG 58/59/62/174

מק"ט: 13408

תיאור

לוחץ ראצ'ט לראשי BNC, מתאים לכבלי RG 58, RG 59, RG 62 ו-RG 174. מנגנון הראצ'ט מקל על הלחיצה ואינו מאפשר לכלי להיפתח עד ללחיצה מלאה. בלסתות ארבעה פתחי לחיצה משושים, ומידת כל פתח מוטבעת על הלסת. ידיות בצבע אדום.



לצפייה באתר לחץ כאן

מאפיינים

- מתאים לראש BNC ולכבלי RG 58, RG 59, RG 62 ו-RG 174
- מנגנון ראצ'ט המקל על הלחיצה ואינו מאפשר לכלי להיפתח עד ללחיצה מלאה
- ארבעה פתחי לחיצה משושים (HEX)
- מידת כל פתח מוטבעת על הלסת, באינץ'
- ידית שחרור בין הידיות: פותחת את הכלי גם באמצע הלחיצה, במקרה של לחיצה שגויה או חסימה
- גלגל כוונון לעוצמת הלחיצה
- ידיות בצבע אדום

מפרט טכני	לוחץ BNC לכבל RG 58/59/62/174
דגם	13408
סוג המוצר	לוחץ ראצ'ט לראשי BNC
ראש מתאים	BNC
כבלים מתאימים	RG 58/59/62/174
סוג הלחיצה	משושה (HEX)
מספר פתחי הלחיצה	4
מידות פתחי הלחיצה (מקצה הלסת לכיוון הציר)	.255 אינץ' (6.48 מ״מ) .187 אינץ' (4.75 מ״מ) .068 אינץ' (1.73 מ״מ) .213 אינץ' (5.41 מ״מ)
מנגנון	ראצ'ט, אינו נפתח עד ללחיצה מלאה
שחרור	ידית שחרור בין הידיות
כוונון עוצמת הלחיצה	גלגל כוונון
צבע הידיות	אדום
מידות (אורך × עובי × רוחב)	6.7 × 2.1 × 21.6 ס״מ
משקל	0.5 ק״ג