

לוחץ RJ45 משולב בודק רשת

מק"ט: 13447

תיאור

לוחץ ראצ'ט לראשי RJ45 עם בודק רשת מובנה בידיות. הכלי לוחץ ראשי 8P8C, 6P4C, 6P6C, 4P4C, כולל מגלף לכבלי UTP ו-STP ולהב חיתוך. הבודק הוא בודק מיפוי גידים (Wire map) עם כיבוי אוטומטי. מסופק עם נרתיק, ללא סוללות.

מאפיינים

לחיצת ראשי 4P4C, 6P4C, 6P6C, 8P8C (RJ45)

שלושה פתחי לחיצה מסומנים: 8P, 6P/DEC, 4P

מנגנון ראצ'ט עם ידית שחרור (Release)

מגלף לכבלי UTP ו-STP, עם סימוני אורך קילוף 6 מ"מ ו-12 מ"מ

להב חיתוך כבל (CUT)

בודק רשת מובנה בידיות: מיפוי גידים (Wire map), שני שקעי RJ45 ו-9 נוריות חיווי

כיבוי אוטומטי של הבודק

מסופק עם נרתיק; הסוללות (LR44) אינן כלולות



לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	לוחץ RJ45 משולב בודק רשת
דגם	13447
סוג המוצר	לוחץ ראצ'ט לראשי RJ45 עם בודק רשת מובנה
ראשים מתאימים	8P8C (RJ45), 6P6C, 6P4C, 4P4C
פתחי לחיצה	3 פתחים, מסומנים 8P, 6P/DEC ו-4P
מנגנון לחיצה	ראצ'ט, עם ידית שחרור מסומנת Release
מגלף	לכבלי UTP ו-STP (מסומן STRIP CABLE UTP STP)
סימוני אורך קילוף	6 מ"מ ו-12 מ"מ
חיתוך כבל	להב חיתוך, מסומן CUT
בודק רשת	מובנה בידיות, בודק מיפוי גידים (Wire map cable tester)
שקעי בדיקה	2 שקעי RJ45, אחד בכל ידית
חיווי הבודק	9 נוריות, מסומנות 1 עד 8 ו-G - מקרא נוסף: 1 עד 4 בירוק ו-1 עד 6 בצהוב, במיקום המגעים של תקעי 4P ו-6P
כיבוי אוטומטי	כן
סוללות	3 סוללות כפתור LR44, אינן כלולות
אביזרים כלולים	נרתיק
צבע	ראש שחור, ידיות אפורות