

רמקול COPA 6.5" 10W חצי ירח

מק"ט: 16132



לצפייה באתר לחץ כאן

מאפיינים

- וופר 6.5" מובנה
- הספק RMS של 10W בקו 70-100V
- שנאי מובנה בהספק 10W עם סנפים (100V) 10W-5W-2.5W
- בית מ-ABS
- רגישות: 92dB/1W, 1m
- תחום תדרים: 130Hz-15kHz
- מידות: 340(אורך)×240(רוחב)×100(עומק) מ"מ
- כניסות עם מהדק פלסטי 4 פינים
- משקל כ-0.8 ק"ג

מפרט טכני	רמקול COPA 6.5" 10W חצי ירח
דגם	16132
הספק בקו 100V	10 W
סנפי שנאי	10-5-2.5 W (100V)
תחום תדרים	130-15KHz
רגישות (1W/1m)	92dB
קוטר רמקול ועכבה	6 1/2" / 8 ohms
מידות גובה×רוחב×עומק (מ"מ)	340×240×100mm
חומר	ABS
צבע	White

חיווט

