

## רמקול COPA שקוע עגול 5/10W 5/8"

מק"ט: 33030A

### תיאור

הרמקול השקוע מאפשר התקנה אינטגרלית לתוך תקרה / קיר באמצעות תפסנים בעל שנאי קו המאפשר חיבור 100V וחיבור ליציאת הספקים שונים, מותאם במיוחד לצרכי כריזה ומוסיקת רקע.

### מאפיינים

- הרמקול מגיע עם שלדה מיוחדת ושנאי קו 100V מותאם
- רוב רמקולי התקרה בקו 100V מיועדים לשימוש כרמקולי תקרה לכריזה ציבורית/פנימית במבנים
- מערכת רמקולי תקרה מסחרית, מתאימה גם לשימוש סאראונד
- זמין במארז מתכת או פלסטיק, בגודל 5" או 8"



לצפייה באתר לחץ כאן

| מפרט טכני                 | 15710               | 15709               |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| דגם                       | 15710               | 15709               |
| הספק בקו 100V             | 5W                  | 10W                 |
| הסתעפויות שנאי בקו 100V   | 5-2.5-1.25W         | 10-5-2.5W           |
| תגובת תדר                 | 180-15KHz           | 150-15KHz           |
| קוטר הרמקול והתנגדות      | 5" / 8 ohms         | 8" / 8 ohms         |
| רמת לחץ קול (SPL) ב-1W/מ' | 90dB                | 94dB                |
| קוטר, עומק התקנה (מקס')   | Ø158(46)mm          | Ø247(90)mm          |
| קוטר חיתוך (מקס')         | 134mm               | 235mm               |
| משקל, צבע                 | Appr. 0.58kg, white | Appr. 1.81kg, white |