COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

מדריך למשתמש

מגפון COPA בהספק 80W

דגמים

15532 / 15532BT



מגפון עוצמתי לשימוש חיצוני, עם מיקרופון נשלף, זוג סוללות ליתיום נטענות וחיווי מצב סוללה. בדגם 15532BT נוספים נגן (Bluetooth, USB, AUX, TF) והקלטת הודעה.

לפני השימוש

1. המוצר מיועד לשימוש בחוץ. אין להפעיל את המגפון כשהוא מכוון לאוזני אדם.
2. לפני השימוש ודאו שמתח ההזנה תקין (סוללות טעונות).
3. הגנו על המגפון מפני גשם ולחות.
4. כשהמגפון אינו בשימוש לאורך זמן, טענו את סוללות הליתיום באופן קבוע.

1 הזנה וסוללות

התקנת הסוללות

מכסה הסוללות נמצא בצד הידית. פתחו את המכסה, הוציאו את הסוללות והכניסו את הסוללות לפי הכיוון המסומן. אם הסוללות יוכנסו בקוטביות הפוכה (פלוס/מינוס), המגפון לא יפעל.

טעינה

טענו את המגפון באמצעות כבל USB. מצב הסוללה מוצג בחיווי **Power Indicator** שבלוח הבקרה.

2 מיקרופון נשלף

- המיקרופון נשלף מגוף המגפון ומחובר בכבל ספירלי.
- בכל מצב, כשהמיקרופון מחוץ למגפון: לחיצה קצרה על המקש השמאלי של המיקרופון מאפשרת לדבר; לחיצה קצרה נוספת מפסיקה את הדיבור.
- את עוצמת הקול מכוונים בגלגלת העוצמה שבמיקרופון.



לוח הבקרה בגב המגפון: מסך, חיווי סוללה, כניסת USB ומקשי הפעלה

COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

3 מקשי ההפעלה

מקש	לחיצה קצרה	לחיצה ארוכה
Function	מעבר בין המצבים USB / TF / AUX / Talk (בדגם BT בלבד)	הדלקת המגפון (אפשר לדבר מיד). לחיצה ארוכה נוספת מכבה אותו.
Record	התחלת הקלטה (מוצג REC במסך). לחיצה נוספת מסיימת את ההקלטה (בדגם BT בלבד)	—
Play	השמעת ההקלטה. לחיצה נוספת עוצרת את ההשמעה החוזרת (בדגם BT בלבד)	—
BT	הפעלת Bluetooth: המסך מהבהב BT בכחול ואפשר להתחבר מהטלפון. לחיצה נוספת מכבה את ה-Bluetooth (בדגם BT בלבד)	—
Music/Siren	השמעת מוזיקה (בדגם BT בלבד)	הפעלת סירנה. לחיצה נוספת עוצרת.
VOL− / ⏮	הנמכת עוצמת השמע	הרצועה הקודמת (TF, דיסק USB או Bluetooth) (בדגם BT בלבד)
VOL+ / ⏭	הגברת עוצמת השמע	הרצועה הבאה (TF, דיסק USB או Bluetooth) (בדגם BT בלבד)
Talk/Repeat	כניסה למצב דיבור. לחיצה נוספת חוזרת למצב הקודם	בזמן ניגון מ-USB/TF: מצב חזרה (Repeat) (בדגם BT בלבד)

(בדגם BT בלבד) — פעולה הקיימת רק בדגם עם נגן (15532BT).

4 נתונים טכניים

הספק	80W
טווח שמיעה	עד 800 מטר
מתח הזנה	7.4V
סוללה	זוג סוללות ליתיום נטענות 2000mAh
הקלטה	עד 350 שניות (בדגם BT בלבד)
חיבורים	Bluetooth, USB, AUX, TF CARD (בדגם BT בלבד)
מידות	גובה 365 מ"מ, קוטר 210 מ"מ