מפסק חירום עם חוט משיכה

מק"ט: ES-410

COMMAX SmartHome & Security



לצפייה באתר לחץ כאן

תיאור

מפסק חירום עם חוט משיכה למערכות קריאת אחות 4 גידים ו-8 גידים: לחיצה על המתג או משיכת החוט מפעילה קריאת חירום שמפעילה את האזעקה בעמדת האחות. המפסק מתחבר בכבל דו גידי לפנל המיטה, או לבקר הראשי לשימוש כלחצן חירום במקום ציבורי, ומקבל מתח עבודה מהחיבור.

מאפיינים

- הפעלת קריאת חירום בלחיצה על המתג או במשיכת החוט
- נורת LED במתג המציגה את סטטוס הקריאה
- לביטול קריאת החירום יש להפעיל את המתג שוב; לא ניתן לבטל מרחוק
- פנל אלומיניום חזק וקל משקל להתקנה שקועה

מפרט טכני	מפסק חירום עם חוט משיכה
דגם	ES-410
מערכות מתאימות	מערכות קריאת אחות 4 גידים ו-8 גידים
שימוש	■ קריאת חירום מחדר המטופל או מהשירותים, בחיבור לפנל המיטה ■ לחצן חירום במקום ציבורי, בחיבור לבקר הראשי
הפעלה	לחיצה על המתג או משיכת החוט
ביטול הקריאה	יש להפעיל את המתג שוב; לא ניתן לבטל מרחוק
חיווי	נורת LED במתג, מציגה את סטטוס הקריאה
חיווט	■ חיבור דו גידי (2 גידים) למערכת ■ מהמפסק יוצאים 4 חוטים: 2 אדומים ו-2 כחולים
חיבור לפנל מיטה CNS-8CS	2 חוטים מהמפסק לחוטים האדום והכחול של נקודת החיבור EM. SW בפנל; החוט הצהוב של הפנל אינו בשימוש
חיבור לבקר הראשי	לאחת מנקודות החיבור הדו גידיות 24V של הבקר (JNS-PSM או CNS-PSM)
מתח עבודה	■ 24V DC ■ מתקבל מהחיבור הדו גידי: מפנל המיטה (JNS-4CS או CNS-8CS) או מהבקר הראשי
התקנה	שקועה בקיר
חומר הפנל	אלומיניום
צבע	פנל כסף, מתג אדום, ידית משיכה אפורה בהירה על חוט שחור
הגנה מפני מים	לא מוגן מים
מידות	■ פנל: 71 (רוחב) × 116 (גובה) מ״מ ■ גוף בתוך הקיר: 102 (גובה) × 45 (עומק) מ״מ